

TonerPartner.de

Deutschlands großer Toner und Tinten Spezialist

TONER RESET ANLEITUNG

BROTHER HL-1200-DX

Der Toner Reset (Toner zurücksetzen) nach eine Toner Wechsel mit TN-6600 an Ihrem Brother HL-1200 DX muss laut folgender Anleitung durchgeführt werden.

- 1. Schalten Sie den Brother HL-1200 DX aus.**
- 2. Öffnen Sie dann die Frontklappe.**
- 3. Am Gerät die "Go" Taste betätigen und halten, dann das Gerät einschalten.**
- 4. Warten, bis die LEDs "Drum", "Paper" und "Toner" aufleuchten..**
- 5. "Go" Taste kurz loslassen. Die LEDs gehen dann aus.**
- 6. Dann sofort 2 Mal schnell die "Go" Taste drücken - die LEDs leuchten wieder.**
- 7. Direkt im Anschluss die Taste dann 6 Mal schnell drücken. Die LED "Paper" blinkt.**

Die Klappe schließen. Der Drucker heizt auf und der Reset ist beendet.

Noch mehr Toner und Tinte finden Sie auf www.TonerPartner.de