

TonerPartner.de

Deutschlands großer Toner und Tinten Spezialist

TONER RESET ANLEITUNG

BROTHER HL-1200

Nach dem Toner Wechsel mit einem TN-6600 Toner muss an Ihrem Brother HL-1200 ein Toner Reset (Toner zurücksetzen) durchgeführt werden. Nutzen Sie folgende Anleitung.

- 1. Den Brother HL-1200 zuerst ausschalten.**
- 2. Dann die Frontklappe am Drucker öffnen.**
- 3. Die "Go" Taste betätigen und halten, dabei den Drucker wieder einschalten.**
- 4. Abwarten, bis die LEDs für "Paper", "Toner" und "Drum" leuchten.**
- 5. Die "Go" Taste kurz loslassen, die LEDs erlöschen dann.**
- 6. Dann sofort 2 Mal schnell die "Go" Taste drücken, damit die LEDs wieder leuchten.**
- 7. Direkt im Anschluss die "Go" Taste 6 Mal schnell drücken, sodass die LED "Paper" blinkt.**

Damit ist der Reset beendet. Die Klappe schließen. Das Gerät heizt dann auf.

Noch mehr Toner und Tinte finden Sie auf www.TonerPartner.de