

TonerPartner.de

Deutschlands großer Toner und Tinten Spezialist

TONER RESET ANLEITUNG

BROTHER HL-1600

Um nach einem Toner Wechsel mit einem TN-7600 an Ihrem Brother HL-1600 einen Toner Reset (Toner zurücksetzen) vorzunehmen, folgen Sie bitte der nachstehenden Anleitung.

- 1. Den Drucker am Netzschalter ausschalten.**
- 2. Die Frontklappe am Brother HL-1600 öffnen.**
- 3. Drücken Sie die GO-Taste und halten Sie diese, schalten Sie dabei das Gerät ein.**
- 4. Halten Sie die Taste so lange gedrückt, bis die drei LEDs "Toner", "Drum" und "Paper" leuchten.**
- 5. Lassen Sie dann die GO-Taste kurz los. Die LEDs sollten jetzt erlöschen.**
- 6. Dann drücken Sie bitte sofort 2x schnell die GO-Taste. Die LEDs leuchten wieder auf.**
- 7. Dann sofort 6x schnell die GO-Taste drücken. Dann blinkt die LED "Paper".**

Der Reset ist durchgeführt. Bitte die Frontklappe schließen.

Noch mehr Toner und Tinte finden Sie auf www.TonerPartner.de