

TonerPartner.de

Deutschlands großer Toner und Tinten Spezialist

TONER RESET ANLEITUNG

BROTHER HL-2032

Damit Sie mit Ihrem Brother HL-2032 nach einem Toner Wechsel mit einem TN-2000 drucken können wie gewohnt, müssen Sie den Toner manuell zurücksetzen (Toner Reset). Die folgende Anleitung zeigt Ihnen, wie das geht.

- 1. Schalten Sie den Brother HL-2032 aus (am Netzschalter).**
- 2. Öffnen Sie dann die Frontklappe am Drucker.**
- 3. Nun drücken und halten Sie die GO Taste und schalten das Gerät wieder ein.**
- 4. Die GO Taste halten, bis 3 LEDs am Drucker leuchten (Paper, Toner und Drum).**
- 5. Jetzt die Taste kurz loslassen, die Lichter gehen nun aus.**
- 6. Dann sofort 2x schnell die GO Taste drücken - die LEDs leuchten wieder.**
- 7. Jetzt sofort 6x schnell die GO Taste betätigen.**

Nun können Sie die Frontklappe wieder schließen. Der Toner Reset wurde ausgeführt.

Noch mehr Toner und Tinte finden Sie auf www.TonerPartner.de