

TonerPartner.de

Deutschlands großer Toner und Tinten Spezialist

TONER RESET ANLEITUNG

BROTHER HL-600

Nach einem Toner Wechsel an Ihrem Brother HL-600 müssen Sie einen manuellen Toner Reset durchführen. Die Anleitung zum Toner zurücksetzen des TN-100 finden Sie unten.

- 1. Schalten Sie den Drucker am Netzschalter aus.**
- 2. Öffnen Sie die Frontklappe am Brother HL-600.**
- 3. Drücken Sie die GO Taste und halten Sie diese. Schalten Sie den Drucker ein.**
- 4. Halten Sie die Taste, bis die LEDs "Paper, Drum und Toner" leuchten.**
- 5. Jetzt Taste kurz loslassen, bis LEDs erlöschen.**
- 6. Dann sofort GO Taste 2x schnell drücken. Die LEDs leuchten wieder.**
- 7. Jetzt sofort GO Taste 6x schnell drücken. Die LED "Paper blinkt dann.**

Der Toner Reset ist abgeschlossen. Schließen Sie die Frontklappe.

Noch mehr Toner und Tinte finden Sie auf www.TonerPartner.de