

TonerPartner.de

Deutschlands großer Toner und Tinten Spezialist

TONER RESET ANLEITUNG

BROTHER HL-655 M

Ein manueller Toner Reset (Toner zurücksetzen wird notwendig, nachdem Sie an Ihrem Brother HL-655 M einen Toner Wechsel mit einem TN-100 durchgeführt haben. Halten Sie sich an folgende Anleitung.

- 1. Am Netzschalten den Brother HL-655 M ausschalten.**
- 2. Dann die Frontklappe des Gerätes öffnen.**
- 3. Jetzt den GO Button drücken und gedrückt halten. Den Drucker dabei einschalten.**
- 4. Den GO Button halten, bis die 3 LEDs "Toner, Paper und Drum" aufleuchten.**
- 5. Dann den Button kurz loslassen, bis die LEDs ausgehen.**
- 6. Sofort 2x mal den GO Button drücken, sodass die LEDs wieder leuchten.**
- 7. Sofort 6x mal den GO Button betätigen. Jetzt blinkt die LED "Paper".**

Der Reset ist nun ausgeführt und Sie können die Frontklappe schließen.

Noch mehr Toner und Tinte finden Sie auf www.TonerPartner.de