

TonerPartner.de

Deutschlands großer Toner und Tinten Spezialist

TONER RESET ANLEITUNG

BROTHER HL-820

Durch einen Toner Reset (Toner zurücksetzen) nach einem TN-300 Toner-Wechsel stellen Sie an Ihrem Brother HL-820 die volle Funktionsfähigkeit wieder her. Gehen Sie dazu so vor:

1. Schalten Sie den Brother HL-820 ab (am Netzschalter).
2. Öffnen Sie am Drucker dann die Frontklappe.
3. Betätigen und halten Sie anschließend die GO Taste und schalten Sie das Gerät wieder ein.
4. Halten Sie die GO Taste so lange, bis die "Paper, Drum und Toner" LEDs am Drucker aufleuchten.
5. Lassen Sie sie nun kurz los, bis die LEDs ausgehen.
6. Nun schnell zweimal die GO Taste drücken - die LEDs leuchten daraufhin wieder auf.
7. Jetzt schnell 6 mal die GO Taste betätigen - als Ergebnis blinkt die "Paper" LED.

Damit ist der Reset durchgeführt und die Frontklappe kann geschlossen werden.

Noch mehr Toner und Tinte finden Sie auf www.TonerPartner.de